

Keresés indítása előtt törölje a korábbi csatornalistát a Rendszerbeállítások -> Gyári értékek visszaállítása menüpontban! Ezután a megjelenő ablakokban a magyar nyelvet kell kiválasztani.

Csatorna keresés:

Kézi keresés ->

- Frekvencia: 114 500
- Szimbólum sebesség: 6111
- Const: 256 QAM
- Hálózat: Be

A keresés végén az OK (Mentés) gombot kell megnyomni.

A fent leírt keresés lépései az alábbi képen láthatók.

Csatorna szerkesztés

Csatorna infó

▶ **Rendszerbeállítások**

Automatikus keresés

Kézi keresés

Irdeto CA Status

Hasznos



OK Választ



Rendszerbeállítások

Beállítások listája

- Banner megjelenési idő
- Helyi idő
- A menü áttetszősége
- Pin kód változtatás
- Készülék letiltása
- Menü zár
- Szülői tiltás
- SPDIF kimenet
- Gyári értékek visszaállítása**
- Rendszer infó

Gyári értékek visszaállítása

Nyomjon OK gombot

◀▶ Beállítások megjelenítésének változtatása



Beállítások listája	Gyári értékek visszaállítása
Banner megjelenítés	Bot
Helyi idő	
A menü áttetszenessége	
Pin kód változtatása	
Készülék letiltása	
Menü zár	
Szülői tiltás	
SPDIF kimenet	
Gyári értékek visszaállítása	
Rendszer információ	

i

Minden beállítás törlődni fog. Biztos, hogy folytatja?

OK Igen
EXIT Kilép

◀▶ Beállítások megjelenítésének változtatása

Könnyű telepítés

1. Menü nyelv 1 2 3 4 5 6

- **Magyar**
- Slovensky
- Cesky
- English
- Deutsch
- Română
- Srpski
- Nederlands
- Русский
- Български

Key Pairing OK

OK Megerősít

EXIT Főmenü

Konnyu telepítés

2. Hang nyelve 1 2 3 4 5 6

- Magyar
- Szlovák
- Cseh
- Angol
- Német
- Román
- Szerb
- Holland
- Orosz
- Bulgár

MENU Előző

OK Megerősít

EXIT Főmenü

Konnyu telepítés

3. Felirat nyelve 1 2 3 4 5 6

- Magyar
- Szlovák
- Cseh
- Angol
- Német
- Román
- Szerb
- Holland
- Orosz
- Bulgár

MENU Előző

OK Megerősít

EXIT Főmenü

Könnyű telepítés



MENU Előző

OK Megerősít

EXIT Főmenü

Könnyű telepítés



MENU Előző

OK Megerősít

EXIT Főmenü

Könnyű telepítés

6. Csatornakeresés

1 2 3 4 5 6

- Automatikus keresés
- **Kézi keresés**

MENU Előző

OK Megerősít

EXIT Főmenü



Kézi keresés

Kedd, 26. 2. 2013
AM 12:25

Frekvencia	114500
Szimbólum sebesség	6111
Const.	256-QAM ◀▶
Invertálás	Auto
Hálózat	Be
Jel	100 %
Minőség	100 %

OK Keresés indítása



Csatorna	Frekvencia	Szimbólum se	Const.
Helyi TV		?	64-QAM
Magyar ATV		El akar ja menteni?	64-QAM
Hír TV			64-QAM
Parlament TV			64-QAM
Nóta TV			64-QAM
MR1-Kossuth F			64-QAM
MR2-Petofi Rad			64-QAM

100 %

OK Kilép

